



TS-873A-8G

Processeur	Processeur quad-core AMD Ryzen™ Embedded V1500B 2,2 GHz
Architecture de processeur	x86 64 bits
Processeurs graphiques	Facultatif via un adaptateur PCIe
Unité de calcul en virgule flottante	Yes
Moteur de chiffrement	Yes (AES-NI)
Transcodage accéléré matériellement	Facultatif via un adaptateur PCIe
Mémoire système	8 Go DDR4 SO-DIMM (1 x 8 Go)
Mémoire maximale	64 GB (2 x 32 GB)
Emplacement mémoire	2 x SO-DIMM DDR4 Support ECC memory
Mémoire flash	5 Go (protection de l' OS par Double démarrage)
Baie de lecteur	8 x SATA 6 Gbits/s, 3 Gbits/s 3,5 pouces
Compatibilité des lecteurs	Lecteurs de disque dur SATA 3,5 pouces Lecteurs de disque dur SATA 2,5 pouces Lecteurs SSD SATA 2,5 pouces
Remplaçable à chaud	Yes
Emplacement SSD M.2	2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x1 slots
Prise en charge de l'accélération par cache SSD	Yes
Port Ethernet 2,5 Gigabits (2,5G/1G/100M)	2
Port Ethernet 5 gigabit (5G/2,5G/1G/100M)	Facultatif via un adaptateur PCIe
Port Ethernet 10 Gigabit	Facultatif via un adaptateur PCIe

Sortie de veille sur réseau (WOL)	Yes
Jumbo Frame	Yes
Emplacement PCIe	2 Emplacement 1 : PCIe Gen 3 x4 Emplacement 2 : PCIe Gen 3 x4
Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)	3 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps 1 x Type-C USB 3.2 Gen 1 5Gbps
Capteur IR	Yes (QNAP RM-IR004)
Sortie HDMI	Facultatif via un adaptateur PCIe
Facteur de forme	Tour
Témoins lumineux	État/Alimentation, USB, LAN, Disques 1-8, SSD M.2 1-2
Boutons	Alimentation, Réinitialisation, Copie automatique USB
Dimensions (H x L x P)	188,2 × 329,3 × 280,8 mm
Poids (net)	6.76 kg
Poids (brut)	8.41 kg
Température de fonctionnement	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Température du stockage	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Humidité relative	HR 5~95% sans condensation RH, WBGT : 27°C (80,6°F)
Bloc d' alimentation	250 W, 100-240 V CA, 50-60 Hz, 3,5 A
Consommation électrique : Mode Veille du disque dur	25.668 W
Consommation électrique : Mode de fonctionnement, typique	54.067 W
Ventilateur	Ventilateur système : 2 x 120mm Ventilateur du processeur : 1 x 60mm
Niveau sonore	23 db(A)
Avertissement système	Buzzer
Emplacement de sécurité Kensington	Yes

Remarque : Utilisez uniquement les modules de mémoire QNAP pour maintenir les performances et la stabilité du système. Si votre NAS est équipé de plus d'une fiche mémoire, utilisez des modules QNAP avec des spécifications identiques.

Avertissement : L'utilisation de modules non pris en charge peut dégrader les performances, provoquer des erreurs ou empêcher le démarrage du système d'exploitation.

* Environnement de test du

niveau sonore : Reportez-vous à l' ISO 7779 ; disque dur maximum chargé ; position du témoin ; données moyennes observées à

1 mètre d' un NAS en marche.

Les images du produit sont uniquement à titre d' illustration et peuvent différer du produit réel. En raison de différences dans les moniteurs, les couleurs des produits peuvent aussi sembler différentes de celles montrées sur le site.

Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.